

Szovjet órák típuszámainak jelentése.

Forrás: RUSSISCHE KALIBERBEZEICHNUNGEN

Csak kar és zsebórákra vonatkozik.

Az első két számjegy az átmérőt jelenti milliméterben.

A harmadik - negyedik (ötödik) számok a szerkezet részegységeire utalnak

Például: 2609 = 26 mm átmérő, központi másodpercmutató, törés elleni biztosítású billegő tengely.

A betűk sok esetben az alapszerkezethez képest a billegő lengésszám változását jelenti.

00	nincs másodpercmutató	
01	nincs másodpercmutató, billegő tengely csapja törés ellen biztosítva	
02	kismásodperc mutató	
03	kismásodperc mutató, billegő tengely csapja törés ellen biztosítva	
04	kismásodperc mutató, naptáros	
05	kismásodperc mutató, billegő tengely csapja törés ellen biztosítva, naptáros	
06	számlapkijelzővel	x
07	állítható mutatórésszel, mutató helyett forgatható tárcsa, billegő tengely csapja törés ellen biztosítva	
08	központi másodpercmutató mutató	
09	központi másodpercmutató mutató, billegő tengely csapja törés ellen biztosítva (0,4 sec)	
09H	központi másodpercmutató mutató, billegő tengely csapja törés ellen biztosítva (0,333 sec)	
10	központi másodpercmutató mutató, billegő tengely csapja törés ellen biztosítva, antimágnes felirat	
11	központi másodpercmutató mutató, billegő tengely csapja törés ellen biztosítva, a szám tárcsa nyomó gombbal állítható	x
12	központi másodpercmutató mutató, billegő tengely csapja törés ellen biztosítva, ébresztő	
13	központi másodpercmutató mutató, naptáros	
14	központi másodpercmutató mutató, billegő tengely csapja törés ellen biztosítva, naptáros (0,4 sec) 18 köves	
14A	központi másodpercmutató mutató, billegő tengely csapja törés ellen biztosítva, naptáros (0,4 sec) 22 köves	
14B	központi másodpercmutató mutató, billegő tengely csapja törés ellen biztosítva, naptáros (0,4 sec) 17 köves	
14.2H	központi másodpercmutató mutató, billegő tengely csapja törés ellen biztosítva, naptáros (0,333 sec)	
15	központi másodpercmutató mutató, billegő tengely csapja törés ellen biztosítva, automata (0,4 sec) 29 köves	
15 A	központi másodpercmutató mutató, billegő tengely csapja törés ellen biztosítva, automata (0,4 sec) 22 köves	
16	központi másodpercmutató mutató, billegő tengely csapja törés ellen biztosítva, automata, naptáros (0,4 sec)	
16.2H	központi másodpercmutató mutató, billegő tengely csapja törés ellen biztosítva, automata, naptáros (0,333 sec)	

17	stopper (csillagászati számlap)	
18	ugró központi másodpercmutató mutató billegő tengely csapja törés ellen biztosítva	x
19	nincs másodpercmutató, billegő tengely csapja törés ellen biztosítva, naptáros	x
20	nincs másodpercmutató, billegő tengely csapja törés ellen biztosítva, automata	x
21	nincs másodpercmutató, billegő tengely csapja törés ellen biztosítva, automata	x
22	nincs másodpercmutató, billegő tengely csapja törés ellen biztosítva, mutató helyett forgatható tárcsa	x
23	központi másodpercmutató mutató, billegő tengely csapja törés ellen biztosítva, 24 órás számlaphoz egy óramutatóval	x
24	központi másodpercmutató mutató, billegő tengely csapja törés ellen biztosítva, 24 órás számlaphoz egy óramutatóval és naptáros	x
25	központi másodpercmutató mutató, billegő tengely csapja törés ellen biztosítva, duplanaptár, világidő	
26	központi másodpercmutató mutató, billegő tengely csapja törés ellen biztosítva, automata, naptáros, világidő	
27	központi másodpercmutató mutató, billegő tengely csapja törés ellen biztosítva, automata, duplanaptár (0,4 sec)	
27H	központi másodpercmutató mutató, billegő tengely csapja törés ellen biztosítva, automata, duplanaptár (0,333 sec)	
28	központi másodpercmutató mutató, billegő tengely csapja törés ellen biztosítva, duplanaptár (0,4 sec)	
28H	központi másodpercmutató mutató, billegő tengely csapja törés ellen biztosítva, duplanaptár (0,333 sec)	
29	nincs másodpercmutató, billegő tengely csapja törés ellen biztosítva, duplanaptár	x
30	nincs másodpercmutató, billegő tengely csapja törés ellen biztosítva, automata, duplanaptár	x
31	központi másodpercmutató mutató, billegő tengely csapja törés ellen biztosítva, automata, duplanaptár, ébresztő	x
33	stopper, naptáros	
38	billegő motoros, tranzisztorkapcsolású ébresztő (0,4 sec)	
659	stopper, naptáros, másodpercmutató állítással	